

INT-R

Moduł rozszerzeń dla central **INTEGRA** pozwalający na podłączenie czytników kart i/lub czytników pastylek iButton w celu realizowania kontroli dostępu oraz załączania/wyłączenia czuwania strefy. Ekspander **INT-R** współpracuje z centralami alarmowymi **INTEGRA** i **CA-64**.

Cechy:

- możliwość podłączenia dwóch czytników kart/czytników pastylek iButton
- kompatybilność z czytnikami wykorzystującymi format:
 - Wiegand 26
 - Wiegand 26/34/42/56 (wersja 3.02 lub wyższa)
- przekaźnik do sterowania elektrozwořą/rygłem elektrycznym
- wejście do kontroli stanu drzwi
- wejście umożliwiające otwieranie przejścia przy pomocy przy cisku
- funkcja odblokowania drzwi przy alarmie pożarowym
- wejście przeciwsabotażowe



Klasa środowiskowa	II
Wymiary płytki elektroniki	140 x 68
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Napięcie zasilania	12 V DC ±15%
Pobór prądu w stanie gotowości	110
Maksymalny pobór prądu	150
Masa	80
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne)	5 A / 30 V DC
Maksymalna wilgotność	93 ±3%