

## FA6120 CZUJNIK DYMU Z WBUDOWANĄ BATERIĄ

Typ czujnika	CZUJNIK DYMU
Typ Baterii	WBUDOWANA BATERIA LITOWA



- Certyfikowany czujnik dymu do ochrony przed pożarem
- Zaawansowany sensor optyczny
- Funkcja cichego testu obsługuje dyskretne testowanie przy niższej głośności w porównaniu do standardowych alarmów
- Sleep Easy – wyciszenie alarmu niskiego poziomu baterii na 8 godzin
- Redukuje uciążliwe alarmy powstające, np. podczas gotowania
- Ostrzeżenie o niskim stanie baterii
- Nadaje się do pojazdów rekreacyjnych, typu kampery
- Łatwy montaż i obsługa
- Zasilany poprzez wbudowaną baterię litową, której nie trzeba wymieniać ani ładować przez cały okres użytkowania
- 10 lat żywotności i 5 lat gwarancji



22  
1116  
EN 14604:2005+AC:2008  
Smoke Alarm Devices  
FSTDOP21006



22  
0832  
EN 14604:2005+AC:2008  
Smoke Alarm Devices  
FSTDOP21007

## Dane Techniczne

Wymiary	118,1 mm (średnica) x 31,5 mm (głębokość)	
Zasilanie	10-letnia wbudowana bateria litowa na cały okres użytkowania	
Sensor	Optyczny	
Głośność alarmu	85dB(A) przy 3m (minimum)	
Sposób montażu	Ściana/Sufit	
Temperatura pracy	+4°C do +38°C	
Wilgotność pracy	Do 90% RH (bez kondensacji)	
Temperatura magazynowania	-20°C do +60°C	
Wilgotność magazynowania	Do 93% RH (bez kondensacji)	
Gwarancja	5 lat	
Certyfikaty	EN 14604:2005+AC:2008	
Pojazdy rekreacyjne	Tak	
Waga	138g	
Kod EAN	0816317006402	